ШТРИХ-М-01Ф не видит ФН.

1. Отключаем ККТ от питания, вытаскиваем из нее все провода (USB, питание, ден. Ящик.), раскручиваем указанные на скриншоте болты, вытаскиваем планку с платой ФН.



 На планке проверяем контакты шлейфов (выделены на скриншоте), АККУРАТНО вытаскиваем фискальный накопитель (сначала вниз и только потом на себя), проверяем нет ли обугленных контактов внутри, если нет – вставляем обратно так же аккуратно, проверяем работоспособность ККМ.



3. Если предыдущие действия не помогли, заходим в тест драйвера. Устанавливаем связь с ККТ.

DvFR v5.17.0.909 (32-bit) Логические устройства NE 1 Устройство NE1 Паральсист. администратора: Паральсист. администратора: Паральсист. администратора: Поиск оборудования Поиск оборудования Поиск оборудования Сервис Сервис Таблицы Порт TCP: 7778 Таблицы Порт TCP: 7778 Пароль: Код ошибки: ОК Отмена Применить			
Логические устройства N*1 Устройства N*1 Параметры обмена Параль сист. администратора: Параметры обмена Параметры обмена Параметры обмена Поиск оборудования Поиск оборудования Сервис Сервис Таблицы Порт ТСР: 7778 Таблицы Пополнит. параметры Одрайвере Использовать простой режим обмена Пароль: Код ошибки Сотмена Поименить			þ
Пароль сист. администратора. Пароль сист. администратора. Подключение: ТСР сокет Протокол обмена: Стандартный Адрее: 192.168.137.111 Порт ТСР: 7778 Таблицы Дополнит. параметры Дополнит. параметры О драйвере Код ошибки: ОК Отмена Митена			
Пароль сист. администратора: Поиск оборудования Поиск оборудования Поиск оборудования Сервис Сервис Адрес: 192.168.137.111 Порт ТСР: 7778 Пололнит. параметры Полользовать простой режим обмена Пароль: Код ошибки: ОК Отмена Применить			
Падляочение: ТСР сокет Протокол обмена: Стандартный Адрес: 192.168.137.111 Порт ТСР: 7778 … Таблицы Дополнит. параметры Одрайвере Пароль: Код ошибки: ОК Отмена Применить			
Адрес: 192.168.137.111 Таблицы Порт ТСР: 7778 Таймаул: 1000 Одрайвере Использовать простой режим обмена Пароль: Код ошибки: ОК Отмена Применить			
Порт ТСР: 7778 Дополнит. параметры Таймаут: 1000			
Таймаут: 1000 Дипользовать простой режим обмена Пароль: Код ошибки: ОК Отмена Применить			
Использовать простой режим обмена Одрайвере Пароль: Код ошибки: ОК Отмена Применитъ			
Пароль: Код ошибки: ОК Отмена Применить			
Пароль: Код ошибки: ОК Отмена Применить			
Пароль: Код ошибки: ОК Отмена Применить			
Код ошибки: ОК Отмена Применить			
ОК Отмена Применить			
ОК Отмена Применитъ			
			>
Получить статус инф. оомена N ³ ФД: 1 Сохранить			
Запрос кол-ва неподтвержденных ФД Получить квитанцию ОФД по номеру ФД			
Распечатать подтв. оператора по номеру ФД			
	D	1	
Зультат.	Пароль:	Настр	юйка свойсті
pegano:	Deserved and		

 Далее заходим в этом же окне в таблицы, ищем таблицу 23 и проверяем поле 11. Если в поле – цифры, качаем файл «upd_app_281222_c3», если прочерки качаем файл «upd_app_for_old_frs_281222_c3». (файлы находятся на Google диске «Инструкции ККТ».)

- KK	.1 — ярл	DrvFR v5.17.0.933 (64-bit)	вФН РНМ	
2		Логические устройства Проверка связи	-	
Удале	нный мониторинг и администрирование	- L ×		
оле	Название	Значение	- ×	
	Работать с сервером скок	1	Открыты	
	Работать с сервером моно	0	Сброс настроак	
	Период опроса скок	600	Copor Hacipoon	
	Период отправки моно	120	Импорт/Экспорт	
	Разрешить автообновление	0		
	Однократное обновление	0		1970
	Есть обновление (ro)	0		
	Обновление готово к установке (ro)	0		
	Описание обновления 1 (ro)	(79777)		-
0	Описание обновления 2 (ro)			
1	Uin (ro)	60102357	Закрыть	РЛ
2	Моно скрывать товарные позиции	0		
3	Лскок хост	192.168.1.1	дтв. оператора по номер	ѹФД
4	Лскок порт	4243		
5	Лицензии функций	ff00ff000000000ff070000000000000000000	Ha	стройка сво
6	Подпись лицензий функций			Закрыть
7	CKOK JOG	1681126135: sending state	nbr The state of t	

5. Заходим в раздел Сервис – Прошивка, указываем путь к файлу, жмем начать обновление прошивки.

🍏 Тест др	айвера ККТ 5.17.0	998 (64-bit)	225		X	
Файл Язы	ык Справка				0.0075	
П. Состоян		Прошивка Лицензии ККТ. Дата и время. Постраничирование. Обниление. Дамп. Денежный яшик. SD-карта. НИ. НИ 2. Беларись. Беларись. (СКНО). Таджижистан. ФП. Авторизация. Перезагризка				
02. ΦH cep	вис					
03. ФН чека	и (ФФД 1.05-1.2)					
04. Чеки (Ф	РФД1.0)	c.osesvonjc.osesvoh.c.app_ranc_st.com				
05. Отчеты		Метад обновления прошивки: DFU (падключение по USB) V				
06. Печать т	текста 3	Начать обновление прошивки Прервать обновление процивки				
07. Печать г	графики					
08. ПД		Состояние обновления:				
09. Парамет	тпы устопйства					
10. Серенс						
п. эклэ						
12. MΦΠ						
13. Kyniopor	приемник					
14. MasterPa	'ay-K					
15. Модем						
15. Б.Д. чеко	06					
10. December 10.	платежи					
To. Tipovee						
Результат:	(0) Ошибок нет	Пароль:				
Передано:	02 05 11 1E 00 00	00 0A	Настрой	ка свойс	тв	
Принято:	C2 (23) 111 (00 1)E 4 33 38 01 03 09 15 01 00 09 20 A 09 00 00 4E 41 00 00 01 01 10 05 06 15 0E 17 27 00 A 3 C 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00					

6. После обновления в строке состояния должно написать, что обновлено успешно. Перезагружаем ККТ.

🇳 Тест д	райвера ККТ 5.17.0.	998 (64-bit)	-		×
Файл Яз	ык Справка				
02 PH cer	INNE DBMC	прости парадов развителя программирование солдналие дана делоклая карка со пара по по с селеров релеров рока развитела то конфизара по рока узна			
03. ФН чен	ки (ФФД 1.05-1.2) ФФД 1.0)	r sam pounesa			
04. Чеки (9		c. totak wing: to an wing: to an wing t			
05. Отчеть	ũ.	Метод абновления проциевки: DFU (подключение по USB) V			
06. Печать	текста	Начать обновление прошивки Прервать обновление прошивки			
07. Печать	графики				
08. ПД		Соголиче обновления			
10. Ceresio	егры устроиства	0, Обновление прошло успешно			
11. ЭКЛЗ	<u> </u>				
12. МФП					
13. Кулюра	оприемник				
14. Masteri	Pay-K				
15. Модем					
16. БД чек 17. О	08				
17. UH/Jau	платежи				
To: Tipolise					
Результат:	(0) Ошибок нет	Пароль			
- Передано:	02 05 11 1E 00 00	00 DA Bperior 31 Mc	Настр	ойка сво	йств
Dpeemery: 02 (30 (111 (00) 1E 43 33 38 01 03 09 15 01 00 00 92 0A 09 000 04 E 41 00 00 01 01 10 65 66 15 0E 2A (E 00 A3 C9 00 00 00 00 00 00 00 06 E 43 53 D3 01 00 (2F)					

 Для окончательной проверки изменений, нажмите на вкладку "01. Состояние", далее "Длинный запрос" справа и посмотрите на поле "Дата ПО», должна быть дата прошивки 28.12.2022

🍘 Тест драйвера ККТ 5.17.0.	898 (64-bit)		– 🗆 X
Файл Язык Справка			
01. Состояние	Запросы Полное состояние		
01. Состояние 02. ФН сервис 03. ФН чеки (ФФД 1.05.1.2) 04. Чеки (ФФД 1.0) 05. Отчеты 06. Печеть трафики 08. ПД 09. Парежетры устройства 10. Сервис 11. ЗКЛЗ 12. МФП 13. Кулороприеменик 14. Мазtef РауК 15. Мадем 16. БД чексе 17. Оклайн платежи 18. Прочее	ICoronade 34PPON Tomes corrosese 2 PH uses (P+P [1 10]		Длинный запрос Краткий запрос Паранетры устройства Паранетры модели Описания ошибок Версия драйеера Сбросить состояние Табляцы Заводской номер
	Рулон контрольной ленты: [да] <	> *	
Результат: (0) Ошибок нет		Лароль:	Настройка свойств
Передано: 02 05 11 1E 00 00 Принято: 02 130 111 100 11E	00 0A 43 33 38 01 03 09 15 01 00 00 92 0A 09 00 00 4E 41 00 00 01 01 10 05 05 15 0E 17 27 00 A3 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38	Зремя: 31 мс Оператор: 30	Закрыть