



Как обновить прошивку на ККМ ШТРИХ

1. **ЗАКРЫВАЕМ СМЕНУ.** Заходим в тест драйвера, Устанавливаем связь с ККТ.



2. Далее заходим в этом же окне в таблицы, ищем таблицу 23 и проверяем поле 11. Если в поле – цифры, качаем файл «upd_app_281222_c3», если прочерки качаем файл «upd_app_for_old_frs_281222_c3». (файлы находятся на Google диске «[Инструкции ККТ](#)».)



5. Для окончательной проверки изменений, нажмите на вкладку "01. Состояние", далее "Длинный запрос" справа и посмотрите на поле "Дата ПО», должна быть дата 28.12.2022

The screenshot shows the DivFR v5.17.0.909 (32-bit) software interface. The main window displays a menu on the left with '01. Состояние' selected. The main area shows 'Запросы' and 'Полное состояние' with a list of device parameters. A 'Свойства' dialog box is open in the foreground, showing connection settings. A status bar at the bottom shows a hex dump and a 'Настройка свойств' button.

Свойства

DivFR v5.17.0.909 (32-bit)

Логические устройства
№1 Устройство №1

Пароль сист. администратора:

Подключение: TCP socket

Протокол обмена: Стандартный

Адрес: 192.168.137.111

Порт TCP: 7778

Таймаут: 1000

Использовать простой режим обмена

Пароль:

Код ошибки:

Проверка связи
Параметры обмена...
Поиск оборудования...
Сервис...
Таблицы...
Дополн. параметры...
0 драйвере...

OK Отмена Применить

Запросы Полное состояние

Запрос состояния:

Режим: 4, Закрытая смена

Версия ПО : C.3
Сборка ПО : 62507
Дата ПО : 28.12.2022

Подрежим : 0, Вулгата присутствует
Статус режима : 0
Номер КММ в зале : 1
Номер документа : 0
Номер порта : 2
Последняя закрытая смена : 0
Дата : 29.11.2023
Время : 9:11:45
Заводской номер : 098281
ИНН : 000000000000
ФлагиККТ : 0292h, 65h

Увеличенная точность количества : [нет]
Вулгата на выходе из накопителя : [нет]
Вулгата на входе в накопитель : [нет]
Денежный ящик открыт : [нет]
Крышка корпуса поднята : [нет]
Рычаг термоголовки чека опущен : [да]
Рычаг термоголовки журнала опущен : [да]
Оптический датчик чека : [да]
Оптический датчик журнала : [да]
2 знака после запятой в цене : [да]
Нижний датчик ПД : [да]
Верхний датчик ПД : [да]
Рулон чековой ленты : [да]
Рулон контрольной ленты : [да]

Пароль: Время: 62 мс
Оператор: 30

Настройка свойств
Закреть