

# АТОЛ

## АТОЛ 77Ф


Контрольно-кассовая  
техника

+7 (495) 730-7420  
[www.atol.ru](http://www.atol.ru)

Компания АТОЛ  
ул. Б. Новодмитровская,  
дом 14, стр. 2,  
Москва, 127015

Паспорт

Версия документации  
от 11.05.2017



Паспорт

# 2017



38 726



Для заметок

## Содержание

1. Общие указания.....	4
2. Общие сведения о ККТ.....	4
3. Основные технические данные и характеристики.....	6
4. Стойкость к внешним воздействиям.....	10
5. Надежность.....	10
6. Описание маркировки.....	10
7. Комплектность.....	11
8. Гарантийные обязательства, условия хранения, транспортировка.....	12
9. Указания по заполнению паспорта ККТ.....	12
10. Указания по вводу в эксплуатацию.....	13
11. Указания по проведению пуско-наладочных работ.....	13
12. Свидетельство о приёмке.....	14
13. Свидетельство об упаковке.....	14
14. Акт ввода ККТ в эксплуатацию.....	15
15. Сведения о регистрации ККТ в налоговых органах.....	16
16. Сведения об активизации и закрытии ФН.....	17
17. Отметки о техническом обслуживании.....	18
18. Сведения о ремонтах узлов ККТ.....	19
19. Маркировка ККТ.....	20
20. Заявка на гарантийный ремонт.....	21
21. Акт вывода ККТ из эксплуатации.....	29

## 1. Общие указания

1.1. ККТ АТОЛ 77Ф является контрольно-кассовой техникой и соответствует всем требованиям, установленным Федеральным законом №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».

1.2. Перед вводом АТОЛ 77Ф в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с «Руководством по эксплуатации».

1.3. Паспорт на ККТ должен постоянно находиться у пользователя ККТ.

1.4. Все записи в паспорте необходимо производить чернилами, отчётливо и аккуратно.

1.5. Все виды проведенного ремонта и замены должны регистрироваться в таблице «Сведения о ремонтах узлов ККТ» (см. пункт 18 настоящего паспорта).

## 2. Общие сведения о ККТ

2.1. ККТ АТОЛ 77Ф соответствует техническим условиям ТУ 4013-003-02317764-2016.

2.2. ККТ АТОЛ 77Ф прошла сертификацию на электромагнитную совместимость и электробезопасность в системе ГОСТ Р ГОСТАНДАРТА РОССИИ. Сертификат соответствия № ТС RU A301.B.03455, срок действия с 06.09.2016 по 05.09.2021 выдан органом по сертификации ООО «АЛЪЯНС ЮГО-ЗАПАД».

2.3. ККТ АТОЛ 77Ф внесена в реестр контрольно-кассовой техники.

2.4. ККТ АТОЛ 77Ф содержит внутри корпуса фискальный накопитель, часы реального времени и устройство печати фискальных документов.

2.5. В ККТ АТОЛ 77Ф устанавливается фискальный накопитель, который является программно-аппаратным шифровальным (криптографическим) средством защиты фискальных данных и обеспечивает возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором фискальных данных фискальных документов, передаваемых контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных (далее - подтверждающей стороной), а также обеспечивающей возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных. Операторы фискальных данных - организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, получившие в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешение на обработку фискальных данных.

2.6. ККТ АТОЛ 77Ф после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением расчета, осуществляемого электронными средствами платежа в сети «Интернет».

2.7. ККТ АТОЛ 77Ф обеспечивает запись фискальных данных в фискальном накопителе, формирует фискальные документы, обеспечивает передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

## 21. Акт вывода ККТ из эксплуатации

Контрольно-кассовая техника АТОЛ 77Ф

	Заводской №
	Изготовлена

(номер документа, подтверждающего снятие ККТ с регистрационного учета в налоговых органах)

(номер акта о прекращении обслуживания ККТ)

Специалист, проинспектировавший ККТ  
Пользователь

(должность, Ф.И.О. подпись)

(должность, Ф.И.О. подпись, М.П.)

Дата вывода из эксплуатации " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ г.

2.8. ККТ АТОЛ 77Ф применяется на территории Российской Федерации организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, а именно: при приеме или выплате денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша.

2.9. Изготовитель ККТ: ООО «АТОЛ», Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 стр.2 офис 302.

По всем вопросам, связанным с консультированием, обслуживанием и ремонтом, обращаться в Авторизованные Сервисные Центры (АСЦ) или по адресу: 127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 14, стр. 2 (тел. +7 (495) 730-7420). Список АСЦ уполномоченных на проведение сервисного обслуживания ККТ расположен на сайте <http://www.atol.ru>.

### 3. Основные технические данные и характеристики

В состав ККТ входят следующие основные узлы:

– устройство печати – СИI САРМ347В-Е;

– системная плата, обеспечивающая выполнение всех функций предусмотренных техническими требованиями к контрольно-кассовой технике – АЛР070.40.000;

– модуль индикации АЛР070.41.000 предназначенный для осуществления световой индикации в устройстве ККТ;

– модуль коммуникации АЛР010.42.000 или АЛР010.43.000 (далее – МК) – обеспечивает связь ККТ по беспроводным интерфейсам (2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth и т.д., в зависимости от исполнения МК и комплектации ККТ);

– фискальный накопитель<sup>1</sup> (далее – ФН), обеспечивающий некорректируемое хранение информации о фискальных операциях;

– интерфейсные порты RS-232, USB, Ethernet для подключения управляющего устройства<sup>2</sup>.

Обозначения основных узлов и внутреннее программное обеспечение ККТ АТОЛ 77Ф приведены в таблице.

№	Наименование узла	Обозначение	Обозначение носителя ПО	Наименование файла	Обозначение программного обеспечения*	Контрольная сумма CRC32
1.	Системная плата	АЛР070.40.000	LPС1778	АТОЛ 77Ф01.bin	3.0.1245	8363E094
2.	Фискальный накопитель <sup>1</sup>	ИПФШ.467756.007 TV или ИПФШ.467756.007-02.01, или ИПФШ.467756.007-02.02	–	–	–	–
3.	Устройство печати	СИI САРМ347В-Е	–	–	–	–
4.	Модуль коммуникации	АЛР010.42.000 или АЛР010.43.000	–	–	–	–

\* – обозначение программного обеспечения печатается в чека «Информация о ККТ» и «Технологический прогон».

#### 3.1. ККТ АТОЛ 77Ф выполняет следующие функции:

• осуществляет проверку контрольного числа регистрационного номера контрольно-кассовой техники, обеспечивающего проверку корректности ввода пользователем регистрационного номера в контрольно-кассовую технику;

• передает фискальные данные в фискальный накопитель, установленный внутри корпуса ККТ;

• обеспечивает формирование фискальных документов в электронной форме;

<sup>1</sup> – Может не входить в комплект поставки. ККТ поддерживает работу с версиями ФН: ИПФШ.467756.007 TV – Шифрованное (криптографическое) средство защиты фискальных данных накопитель «ФН-1», ИПФШ.467756.007-02.01 – «Средство криптографической защиты фискальных данных 3 версия 1», ИПФШ.467756.007-02.02 – «Средство криптографической защиты фискальных данных 3 исполнение 3 версия 2».

<sup>2</sup> – В качестве управляющего устройства может использоваться любой персональный компьютер, мобильное устройство, или специализированный ПО терминал, с установленным программным обеспечением, в котором реализована поддержка данной модели ККТ. Требуется к управляющему устройству определяются установленным на нем программным обеспечением.

Паспорт

Паспорт

### Заявка на гарантийный ремонт

1. Контрольно-кассовая техника АТОЛ 77Ф.

Заводской №	
Дата изготовления	

2. Наименование и адрес изготовителя:

ООО «АТОЛ» Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 стр.2 офис 302.

3. Дата ввода в эксплуатацию " " г.

4. Наименование и адрес организации-пользователя

5. Нарботка ККТ с начала эксплуатации до отказа, ч.

6. Внешние проявления отказа

7. Принятые меры (номер отказавшего блока, позиция и тип отказавшего элемента, предполагаемая причина отказа)

Специалист, ответственный за ремонт ККТ

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Сервисная организация

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М. П.

Пользователь ККТ

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М. П.

М. П. (место печати предприятия-изготовителя)

- исключает возможность формирования (печати) кассового чека, кассового чека коррекции, содержащих сведения более чем об одном признаке расчета;
- обеспечивает возможность передачи фискальных документов, сформированных с использованием любого фискального накопителя, включенного в реестр фискальных накопителей, любому оператору фискальных данных сразу после записи фискальных данных в фискальный накопитель, в том числе возможность такой передачи в зашифрованном виде, а также возможность повторной передачи непереданных фискальных документов (по которым не было получено подтверждения оператора);
- обеспечивает печать фискальных документов, за исключением случая осуществления расчетов с использованием электронных средств платежа в сети «Интернет»;
- обеспечивает возможность печати на кассовом чеке двухмерного штрихового кода (QR-код размером не менее 20 x 20 мм), содержащего в кодированном виде реквизиты проверки кассового чека (дата и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа) в отдельной выделенной области кассового чека;
- принимает от технических средств оператора фискальных данных подтверждение оператора, в том числе в зашифрованном виде;
- информирует пользователя об отсутствии подтверждения оператора переданного фискального документа в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, а также о неисправностях в работе контрольно-кассовой техники;
- обеспечивает для проверяющего лица налогового органа возможность печати фискального документа «отчет о текущем состоянии расчетов» в любое время (за исключением контрольно-кассовой техники, применяемой при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа в сети «Интернет», в которой устройство для печати фискальных документов отсутствует);
- обеспечивает возможность поиска любого фискального документа, записанного в фискальный накопитель, установленный внутри корпуса контрольно-кассовой техники, по его номеру и его печать на бумажном носителе (за исключением контрольно-кассовой техники, применяемой при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа в сети «Интернет», в которой устройство для печати фискальных документов отсутствует) и (или) передачу в электронной форме;
- исполняет протоколы информационного обмена, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает формирование отчета об открытии смены перед началом осуществления расчетов;
- обеспечивает формирование отчета о закрытии смены при окончании осуществления расчетов;
- контролирует продолжительность смены и не допускает формирование кассовых чеков позднее чем через 24 часа с момента формирования отчета об открытии смены.

### 3.2. ККТ АТОЛ 77Ф позволяет выполнять следующие кассовые операции:

- учет денежных сумм;
- подсчет частных итогов;
- подсчет суммы сдачи;
- подсчет общих итогов;
- снятие показаний денежных и операционных регистров с автоматическим выводом считанных данных на печать;
- гашение денежных регистров с автоматическим выводом на печать их значений;
- гашение операционных регистров с автоматическим выводом на печать их значений;
- приход/тип оплаты «наличными»;
- приход/тип оплаты «электронными»;
- приход/смешанный тип оплаты;

- расход/тип оплаты «наличными»;
  - расход/тип оплаты «электронными»;
  - расход/смешанный тип оплаты;
  - вылата, не связанная с приходом/расходом;
  - внесение денежных сумм;
  - расчет процентной скидки/надбавки;
  - выделение (начисление) налогов по установленным налоговым ставкам;
  - возврат прихода (с учетом скидок/надбавок);
  - возврат расхода (с учетом скидок/надбавок);
  - аннулирование всего чека или любой его позиции до окончания его полного формирования;
  - учет цены тары и упаковки;
  - умножение цены на количество;
  - снятие отчетов;
  - регистрация;
  - — открытия смены;
  - — закрытия смены;
  - отчет о текущем состоянии расчетов;
  - — закрытия архива ФН;
  - вывод отчетных документов на печать.
- 3.3. ККТ АТОЛ 77Ф блокируется в следующих случаях:
- попытке ввода неадекватного пароля (несанкционированного доступа к режимам работы ККТ);
  - попытке формирования кассовых чеков позднее, чем через 24 часа с момента формирования отчета об открытии смены;
  - некорректности вводаимой даты;
  - обнаружения переполнения, неисправности, отключения или превышения лимита времени функционирования ФН;
  - возникновения аварийных ситуаций в ККТ, приводящих к порче печатаемого документа;
  - превышения установленной разрядности обрабатываемых чисел;
  - нарушения последовательности проведения операций, предусмотренных алгоритмом работы ККТ;
  - отсутствия или обрыва чековой ленты;
  - ошибки печатающего устройства.
- 3.4. Количество паролей, определяющих раздельный доступ к командам ККТ – 32.
- пароль на связь, цифр – 4;
  - пароль режима ввода заводского номера, цифр – 8;
  - пароль кассиров, цифр – 8;
  - пароль администратора и системного администратора, цифр – 8.
- 3.5. Количество регистров – 45.
- 3.6. Разрядность денежных регистров (десятичных разрядов):
- стоимость товара / услуги / работы – 10;
  - возврат прихода/ расхода – 10;
  - итог сменных приходов – 12;
  - итог сменных расходов – 12;
  - общий итог – 14.
- 3.7. Разрядность операционных регистров (десятичных разрядов):
- количества выданных чеков – 4;
  - количества выданных показаний – 4;
  - количества проведенных гашений – 4.

Паспорт

Паспорт

## Заявка на гарантийный ремонт

1. Контрольно-кассовая техника АТОЛ 77Ф.

Заводской №

Дата изготовления

--	--

2. Наименование и адрес изготовителя:

ООО «АТОЛ» Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 стр.2 офис 302.

3. Дата ввода в эксплуатацию " " г.

4. Наименование и адрес организации-пользователя

5. Нарботка ККТ с начала эксплуатации до отказа, ч.

6. Внешние проявления отказа

7. Принятые меры (номер отказавшего блока, позиция и тип отказавшего элемента, предполагаемая причина отказа)

Специалист, ответственный за ремонт ККТ

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Сервисная организация

Пользователь ККТ

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

М. П.

М. П.

М. П. (место печати предприятия-изготовителя)

Паспорт



- 3.8. Максимально допустимая разрядность вводимых чисел – 10 десятичных разрядов. Десятичные разряды отделяются от целой части точкой.
- 3.9. Время непрерывной работы в эксплуатационном режиме – не менее 16 часов в сутки.
- 3.10. Время сохранности информации в регистрах после выключения сетевого питания – не менее 1440 часов.
- 3.11. Срок службы ККТ – не менее 7 лет;
- 3.12. Разрядность реквизитов, регистрируемых в памяти ККТ (десятичных разрядов):
- заводской номер ККТ – 14;
  - регистрационный номер ККТ – 16;
  - идентификационный номер налогоплательщика, владельца ККТ – 12;
  - дата регистрации, перерегистраций и получения отчетов – 6;
  - заводской номер ФН – 16;
  - дата активации ФН – 6;
  - итог сменных доходов – 12;
  - итог сменных расходов – 12.
- 3.13. Количество разрядов после точки при регистрации денежных сумм с десятичной точкой – 2 десятичных разряда.
- 3.14. Тип печати – термохимический.
- 3.15. Скорость печати – не менее 113 строк средней длины в секунду (параметры печати по умолчанию).
- 3.16. Тип используемой для печати бумаги – термочувствительная бумажная лента, с сохранностью информации не менее 6 месяцев.
- 3.17. Размеры ленты, мм:
- ширина  $80^{+0/-1}, 58^{+1/-0}, 44^{+1/-0}$ ;
  - внешний диаметр бобины не более 80;
  - внутренний диаметр бобины не менее 12.
- 3.18. Электропитание ККТ – через внешний блок питания ((24±5%) В, 2,5 А; входное напряжение блока питания от сети  $\sim(220\pm 10\%)$  В, частота (50+20%) Гц).
- 3.19. Потребляемая мощность в режиме печати, Вт, – не более 60.
- 3.20. Масса, кг, не более:
- без упаковки 1,7;
  - в упаковке 2,8.
- 3.21. Габариты, мм, не более:
- без упаковки 233x148x145;
  - в упаковке 291x197x183.
- 3.22. Порты для подключения периферийных устройств и интерфейсы обмена:
- порт для подключения ПК и/или дисплея покупателя – DB9M (интерфейс RS-232) (подробно о подключении внешних устройств смотрите Руководство по эксплуатации AL.P070.00.000 РЭ);
  - порт для подключения денежного ящика – RJ 45;
  - порт для подключения терминала или персонального компьютера (интерфейс USB);
  - порт для подключения к локальной сети Ethernet;
  - беспроводные интерфейсы (на МК, опционально - 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth и т.д., в зависимости от исполнения МК и комплектации ККТ).

#### 4. Стойкость к внешним воздействиям

ККТ допускается применять при:

- температуре окружающей среды от +5 °C до +45 °C;
- относительной влажности до 85% при температуре +35 °C;
- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 631 до 805 мм рт. ст.).

ККТ в упаковке для транспортировки выдерживает без повреждения воздействия следующих климатических и механических факторов:

- температуру окружающей среды от +5 °C до +45 °C;
- относительную влажность до 90% при температуре +35 °C;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 631 до 805 мм рт. ст.).
- ККТ допускается применять при вибрации основаня, на котором она установлена, с амплитудой не более 0,15 мм и частотой до 35 Гц.

#### 5. Надежность

- Средняя наработка на отказ, часов

• строк печати средней длины

- средняя наработка на информационный сбой, часов,

- среднее время восстановления работоспособного состояния, часов

#### 6. Описание маркировки

6.1. Маркировка ККТ находится на дне корпуса ККТ и содержит следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование ККТ;
- заводской номер;
- дату изготовления;
- знак соответствия Таможенного союза;
- параметры питания (напряжение, номинальный ток, мощность).

6.2. Места маркировки смотрите в разделе «Маркировка ККТ».

6.3. На крышке корпуса ККТ находится товарный знак изделия.



Шильдик:

#### Заявка на гарантийный ремонт

1. Контрольно-кассовая техника АТОЛ 77Ф.

Заводской №	
Дата изготовления	

2. Наименование и адрес изготовителя:

ООО «АТОЛ» Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 стр.2 офис 302.

3. Дата ввода в эксплуатацию " " г.

4. Наименование и адрес организации-пользователя

5. Нарботка ККТ с начала эксплуатации до отказа, ч.

6. Внешние проявления отказа

7. Принятые меры (номер отказавшего блока, позиция и тип отказавшего элемента, предполагаемая причина отказа)

Специалист, ответственный  
за ремонт ККТ

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Сервисная организация

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М. П.

М. П. (место печати предприятия-изготовителя)

Пользователь ККТ

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М. П.

## 7. Комплектность

№	Наименование изделия	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	ККТ АТОЛ 77Ф	AL.P070.00.000	1	
2.	Блок питания		1	24 В, 2,5 А
3.	Кабель USB патч-корд А/В		1	Интерфейс USB
4.	Кабель сетевой для компьютера с евровилкой		1	
5.	Фискальный накопитель <sup>1</sup>	ФН-1 ИПФШ.467756.007 ТУ или ИПФШ.467756.007-02.01, или ИПФШ.467756.007-02.02	1	
6.	Модуль коммуникации <sup>2</sup>			
7.	Комплект упаковки		1	
8.	Драйвер ККТ <sup>3</sup>			
Расходные материалы				
9.	Рулон термочувствительной бумаги		1	Ширина 79 мм
Документация <sup>3</sup>				
10.	Инструкция по быстрому запуску	AL.P070.00.000 БЗ	1	
11.	Паспорт	AL.P070.00.000 ПС	1	
12.	Паспорт Фискального накопителя		1	

**Примечание:** При использовании кабеля USB патч-корд А/В не из комплекта поставки, нужно учитывать следующие требования:

- диаметр кабеля – не менее 4 мм (экранирован);
- рекомендуется использовать кабель длиной не более 1,8 м;
- кабель USB должен быть оснащен ферритовыми кольцами (обязательно в части кабеля, подключаемого к разъему ПТК);
- не рекомендуется использование удлинителей, усилителей, концентраторов, разветвителей, кабелей с ответвителями и плоских кабелей.

<sup>1</sup> – Может не входить в комплект поставки. ККТ поддерживает работу с версиями ФН: ИПФШ.467756.007 ТУ – Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», ИПФШ.467756.007-02.01 – «Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1», ИПФШ.467756.007-02.02 – «Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2».

<sup>2</sup> – В текущем исполнении в базовый комплект поставки не входит; в зависимости от того, по какому интерфейсу будет производиться обмен данными ККТ с ОФД, по дополнительному заказу в комплекте может идти модуль коммуникации требуемой версии (2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth и т. д.).

<sup>3</sup> – В зависимости от используемого для управления ККТ программного обеспечения, используемый персональный компьютер должен соответствовать предъявленным к нему требованиям разработчиками программного обеспечения. Документация и программное обеспечение для ККТ представлена в Центре загрузок на сайте компании АТОЛ.

## 8. Гарантийные обязательства, условия хранения, транспортировка

8.1. Изготовитель гарантирует работоспособность ККТ в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. При отсутствии заполнения Акта ввода в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки со склада Изготовителя. Гарантийные условия не распространяются на устройство печати фискальных документов, внешний блок питания, соединительные кабели, элементы питания (батареи), печатную документацию и упаковку ККТ (подробнее гарантийные обязательства представляются на сайте <http://www.atol.ru>).

8.2. Гарантийный срок хранения ККТ – 6 месяцев со дня изготовления.

8.3. Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание при:

- вводе ККТ в эксплуатацию без проведения пуско-наладочных работ;
- нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
- наличии механических повреждений наружных деталей;
- нарушении маркировки;
- отсутствии паспорта или необходимых записей в нем.

8.4. Заявка на гарантийный ремонт приведена в разделе «Заявка на гарантийный ремонт».

8.5. ККТ следует хранить в заводской упаковке на складах в отапливаемых помещениях при температуре  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности воздуха не более 85% при температуре  $35^{\circ}\text{C}$ . Содержание пыли, масла и агрессивных примесей не должно превышать норм, установленных для складских и производственных помещений.

8.6. Транспортировка ККТ должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности не выше 90% при температуре  $35^{\circ}\text{C}$  и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт.ст.).

8.7. Гарантийные обязательства не распространяются на ФН. Гарантийные обязательства по обслуживанию ФН распространяются непосредственно на поставщика ФН и осуществляются согласно паспорту ФН.

## 9. Указания по заполнению паспорта ККТ

Сведения, заполняемые техническими специалистами в случае обращения пользователя ККТ в сервисный центр изготовителя ККТ или другую обслуживающую ККТ сервисную организацию:

9.1. Сведения о ремонте ККТ.

Все сведения о ремонте ККТ, включая замену узлов ККТ с указанием серийного номера нового узла (например, системной платы или устройства печати), должны заноситься в таблицу «Сведения о ремонте узлов ККТ».

При окончании места для записи допускается вклеивание в паспорт продолженная таблицы. Вклеенная часть таблицы должна быть заверена подписью и печатью организации-пользователя ККТ.

**Сведения, заполняемые пользователем ККТ:**

9.2. Сведения о регистрации ККТ в налоговых органах.

При проведении процедуры регистрации в таблице «Сведения о регистрации ККТ в налоговых органах» указать сведения о регистрации ККТ и пользователе ККТ.

9.3. Сведения об активизациях ФН

Паспорт

Паспорт

## 20. Заявка на гарантийный ремонт

1. Контрольно-кассовая техника АТОЛ 77Ф.

	Заводской №
	Дата изготовления

2. Наименование и адрес изготовителя:

ООО «АТОЛ» Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 стр.2 офис 302.

3. Дата ввода в эксплуатацию " " г.

4. Наименование и адрес организации-пользователя " " г.

5. Нарботка ККТ с начала эксплуатации до отказа, ч.

6. Внешние проявления отказа

7. Принятые меры (номер отказавшего блока, позиция и тип отказавшего элемента, предполагаемая причина отказа)

Специалист, ответственный за ремонт ККТ

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Сервисная организация

Пользователь ККТ

(подпись)

(фамилия, инициалы)

" " г.

М. П.

(фамилия, инициалы)


" " г.

М. П.

М. П.

(место печати предприятия-изготовителя)

## 19. Маркировка ККТ



Один элемент марки-пломбы наклеивается на кожух, закрывающий блок управления и устройства печати кассовых чеков так, чтобы было невозможно получить доступ к внутренней части ККТ без разрушения марки-пломбы. Шильдик наклеивается на дно корпуса ККТ.

При проведении процедур активизации или закрытия ФН все сведения заносятся в таблицу «Сведения об активизации и закрытии ФН».

## 10. Указания по вводу в эксплуатацию

- 10.1. Ввод ККТ в эксплуатацию осуществляется пользователем ККТ или техническими специалистами, в случае обращения пользователя ККТ в сервисный центр изготовителя ККТ или другую обслуживающую ККТ сервисную организацию, согласно документации на данную модель ККТ.
- 10.2. При вводе ККТ в эксплуатацию может быть заполнен «Акт ввода в эксплуатацию» или сотрудником уполномоченного АСЦ (в этом случае Акт должен быть заверен печатью АСЦ).
- 10.3. Эксплуатация ККТ должна производиться в соответствии с «Руководством по эксплуатации» AL.P070.00.000 РЭ.

## 11. Указания по проведению пуско-наладочных работ

- 11.1. К пользователю ККТ поступает принятой ОТК изготовителя и упакованной в штатную коробку. После доставки ККТ к пользователю должна быть произведена приемка изделия от транспортной организации, доставившей его.
- 11.2. Если при приемке обнаружено повреждение упаковочной коробки, то составляется акт или делается отметка в товарно-транспортной накладной.
- 11.3. Если ККТ вносится с холода в теплое помещение, то необходимо дать ей прогреться при комнатной температуре, не распаковывая, в течение как минимум 6 часов.
- 11.4. После распаковки ККТ проверить комплектность в соответствии с разделом "Комплектность" настоящего паспорта.
- 11.5. Претензии на некомплектность вложения в упаковку или механические повреждения ККТ рассматриваются изготовителем только при отсутствии повреждений упаковочных коробок.
- 11.6. Подключение ККТ к электропитанию пользователем до выполнения пуско-наладочных работ не разрешается. Претензии на неработоспособность ККТ до проведения пуско-наладочных работ изготовителем не принимаются.
- 11.7. Для проведения пуско-наладочных работ необходимо:
  - произвести осмотр ККТ;
  - соединить и надежно закрепить разъемы;
  - провести проверку функционирования по тестам, в соответствии с документацией на данную модель ККТ;
  - если во время проверки не было отказов, то ККТ считается прошедшей пуско-наладку и введенной в эксплуатацию, при необходимости может быть оформлен Акт ввода в эксплуатацию (пользователем ККТ или сотрудником уполномоченного АСЦ (в этом случае Акт должен быть заверен печатью АСЦ)).
  - Если при проведении пуско-наладочных работ произошел отказ, требующий проведения ремонтно-восстановительных работ, то необходимо обратиться в сервисный центр изготовителя или другую обслуживающую ККТ организацию.

**12. Свидетельство о приёмке**

Контрольно-кассовая техника АТОЛ 77Ф

Заводской №	
Код защиты 4	
Заводской номер ФН	
Дата изготовления	

соответствует Техническим условиям 4013-003-02317764-2016 и признана годной к эксплуатации.

М.П.

(личные подписи, отриски личных клейм должностных лиц организации, ответственной за приемку изделия)

**13. Свидетельство об улаковке**

Контрольно-кассовая техника АТОЛ 77Ф улакована согласно требованиям действующей технической документации.

Дата улаковки	
Улаковку произвёл	

Паспорт

Паспорт

Дата	
поступ- ления	
выхода	

Характер неисправности /  
Принятые мерыСервисная организация /  
Ф. И.О. лица, проводившего  
ремонт**18. Сведения о ремонтах узлов ККТ**

(Заполняются техническими специалистами в случае обращения пользователя ККТ к изготовителю ККТ или другую обслуживающую ККТ сервисную организацию. В случае ремонта по гарантии заполняется только техническими специалистами предприятия-изготовителя или АСЦ)

## 17. Отметки о техническом обслуживании

(Заполняются техническими специалистами в случае обращения пользователя ККТ к изготовителю ККТ или в другую обслуживающую ККТ сервисную организацию)

Дата	Замечания о техническом состоянии	Должность, Ф.И.О. ответственного лица	Подпись, М. П.

## 14. Акт ввода ККТ в эксплуатацию

(Заполняется при необходимости, на усмотрение пользователя)

Контрольно-кассовая техника модели АТОЛ 77Ф

Заводской № \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

введена в эксплуатацию / забракована (нужное вписать)

наименование и адрес организации (пользователь ККТ)

или Ф.И.О., адрес места жительства индивидуального предпринимателя-пользователя ККТ

наименование организации, осуществляющей обслуживание ККТ и ее адрес

или ФИО и адрес индивидуального предпринимателя, осуществляющего обслуживание ККТ

Заводской номер ФН \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

15. Сведения о регистрации ККТ в налоговых органах

Дата	Тип процедуры. (регистрация, снятие с регистрации)	Пользователь	Ф.И.О., подпись руководителя, М.П.	Ф.И.О., подпись инспектора налогового органа

Паспорт

16. Сведения об активизации и закрытии ФН

Дата	Заводской номер ФН	Тип процедуры (активизация / закрытие ФН)	Должность, Ф.И.О. лица, проводившего процедуру	Подпись, М.П.

Паспорт